

# Пульт управления DMX-свитчерами

## 36-канальный настенный

### ISC-36W

Код по каталогу: 11-02-212

Пульт управления DMX-свитчерами 36-канальный настенный ISC-36W предназначен для управления световым оборудованием в театрах и концертных залах, предоставляет возможность дистанционного включения и отключения нагрузки (прожекторов, приборов световых эффектов, генераторов эффектов и др).

Пульт может входить в состав компьютерной системы управления нерегулируемыми цепями.

Пульт функционирует совместно с устройством: свитчер 36 каналов по 25 А (5 кВА) настенный ISW-36-25.



- Управление 36 линиями силовой нагрузки по каналу DMX-512 в двух режимах: «Флеш» и «Триггер»
- Сохранение до 8 пресетов – наборов каналов
- Групповое управление состоянием каналов, сохранённых в пресеты: включение и отключение
- Одновременное отключение всех каналов
- Установка стартового DMX-адреса
- Выбор режима слияния: «НТР» или «ЛТР», определяющего взаимодействие в системе нескольких пультов, управляющих одними и теми же каналами силовой нагрузки
- 2 DMX-разъёма: вход и выход
- Питание по кабелю DMX, индикация наличия питания
- Напряжение электропитания ~ 24 В
- Ток потребления – не более 0,2 А
- Корпус настенный